

INSTALACIÓN DE NETUPDATE4 EN WINDOWS 8

Por defecto Windows 8 no permite la instalación de controladores (drivers) no firmados. Por ello, para poder instalar el software NetUpdate4 (con sus correspondientes drivers) deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1 Ir a la esquina inferior derecha de la pantalla para mostrar la barra de Windows y pulsar sobre **"Configuración"**.
- 2 Seleccionar **"Cambiar configuración"**
- 3 Hacer clic en **"Uso general"**.
- 4 En el panel de la derecha, desplazarse hacia abajo hasta encontrar el apartado **"Inicio Avanzado"**. Seleccionar **"Reiniciar ahora"**.
- 5 Una vez el equipo se haya reiniciado, seleccionar **"Solucionar problemas"**.
- 6 Hacer clic en "Uso general" Seleccionar **"Opciones Avanzadas"**
- 7 Seleccionar **"Configuración de Inicio"** y pulsar sobre **"Reiniciar"**.
- 8 Aparecerá una lista de opciones, presionar la tecla nº7 del teclado para seleccionar la opción **"7) Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados"**.
Windows arrancará ahora en un modo que permite instalar drivers no firmados.
- 9 Instalar NetUpdate4 ejecutando el fichero NU4Setup_vxxx.exe y seguir las instrucciones que salgan en pantalla. Este procedimiento instalará automáticamente los drivers de los medidores de las familias "TVEXPLORER HD" y "HD RANGER".
 - En el caso de los equipos de la familia "TV EXPLORER II" deberá descargar manualmente los drivers de la página www.promax.es e instalarlos siguiendo las instrucciones que acompañan los drivers.
- 10 Reiniciar Windows para volver al modo normal
- 11 Ejecutar NetUpdate4

NOTA: En Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 es necesario ejecutar NetUpdate4 con permisos de administrador, con el fin de que el programa pueda acceder al medidor a través del USB. Para ello, haga clic con el botón derecho sobre el icono de NetUpdate4 y seleccione **"Ejecutar como administrador"**.